

発電機 (ジェネレーター)

大型発電機



	⑥		⑦
種 類 (発電機の場合)	10KVA 溶接機兼用型	13KVA	25KVA オイルガード付
仕 様	インバーター式		-
出 力 (50HZ)	9.9KW	10.5KVA	20KVA
電 圧	200V		
電 流	260A	30.3A	57.7A
100V コンセント数	15A x 4個	15A x 2個	15A x 2個
100V 端子出力	30A x 2個		3KVA x 1個
使 用 燃 料	軽油		
燃 料 タ ン ク 容 量	36L	62L	70L
燃 料 消 費 量	3L/h	2.4L/h	3.3L/h
寸法 (長さ×幅×高さ)	1410×680×770mm	1390×650×900mm	1580×700×950mm
重 量	450kg	571kg	650kg
型 式	DLW-300ESW	DCA-13ESK	DCA-25ESI
メ ー カ ー	デンヨー		

※10KVAは300Aウエルダー兼用型 溶接機としても使用できます。

	⑧	
種 類	45KVA	60KVA ビックタンク仕様 オイルガード付
出 力 (50HZ)	37KVA	50KVA
電 圧	200V	
電 流	107A	144A
100V コンセント数	15A x 2個	15A x 4個 15A x 6個
100V 端子出力	6KVA x 2個	7.5KVA x 2個
使 用 燃 料	軽油	
燃 料 タ ン ク 容 量	100L	420L
燃 料 消 費 量	5.5L/h	8.6L/h 8.1L/h
※ 負 荷 75 % 時		
寸法 (長さ×幅×高さ)	1900×880×1250mm	2090×980×1540mm 2080×1000×1490mm
重 量	1150kg	1690kg 1630kg
型 式	DCA-45ESI	DCA-60LSIB SDG60LX-5B1
メ ー カ ー	デンヨー 北越工業	

【オイルガードとは】

燃料漏れやオイル漏れなど故障による液体漏れがあった時に、オイルガードが、発電機本体から燃料等が漏れることを防ぐ役割をしています。

本体から燃料等が漏れると環境汚染など深刻な問題になるので、特に河川工事や工場内での工事ではオイルガード付の要望が多いです。

【ビックタンク仕様とは】

通常の発電機より燃料タンクが大きいものを搭載している為、長時間の連続運転が可能です。

但し、ビックタンク仕様は標準の60KVAより重量が重い為、積み降ろしの際は御注意下さい。